

## Smart Open 2804 per BFT



cod 2804



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Fix code
numero canali	2
programmazione	acquisizione diretta
 batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

**GBS**  
Elettronica

## Istruzioni

### Acquisizione diretta

1. Premere contemporaneamente i tasti A e B dello Smart Open finchè il led emette 3 lampeggi, rilasciare solo il tasto B.
2. Mantenendo premuto il tasto A, premere 3 volte il tasto B, il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
3. Posizionare lo Smart Open ed il radiocomando originale schiena a schiena.
4. Premere e mantenere premuti il tasto dello Smart Open che si vuole programmare ed il tasto del radiocomando originale da duplicare, finchè il led dello Smart Open emetterà alcuni lampeggi per poi accendersi a luce fissa. Fine programmazione.

### Programmazione sulla centralina

Non supportata per questo ricevitore.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



TE 01



TE 02



TE 04