

## Smart Open 2808 per CARDIN



**GBS**  
Elettronica

cod 2808



8 028626 028088



imballo 5x12x2 cm



confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

frequenza	868,36 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	ALSO o diretta su centralina
batterie	3 V - CR2032 (inclusa)

### Istruzioni

Nota: La programmazione si deve effettuare a pochi metri dal ricevitore.

#### Programmazione a distanza

1. Premere il tasto nascosto di un radiocomando originale precedentemente memorizzato sulla centralina.
  - Se il ricevitore emette un beep procedere al punto 2.
  - Se il ricevitore non emette beep passare Programmazione sulla centralina.
2. Premere un tasto del radiocomando originale (il ricevitore emetterà un altro beep).
3. Mantenere premuto un tasto dello Smart Open finché il ricevitore emetterà 2 beep.
4. Rilasciare il tasto del radiocomando Smart Open ed attendere che il ricevitore emetta un beep continuo (circa 5 secondi).

#### Programmazione sulla centralina

1. Premere e mantenere premuto il tasto MEMO sul ricevitore (il led L1 inizia a lampeggiare), e subito dopo premere il tasto dello Smart Open che si desidera programmare (il led L1 del ricevitore si spegne).
2. Rilasciare prima il tasto del radiocomando e successivamente il tasto MEMO del ricevitore (il led L1 del ricevitore riprende a lampeggiare).
3. Mantenere premuto il tasto dello Smart Open appena programmato, il led L1 del ricevitore si spegne. Fine programmazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



S486-QZ1



S486-QZ2



S486-QZ3



S486-QZ4



S486-QZ2 GREY



S486-QZ4 GREY