

Smart Open 2801 per DEA



cod 2801



imballo 5x12x2 cm

confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza

433,92 MHz

tipo codifica

Rolling code

numero canali

2

programmazione

ALSO o diretta su centralina



batterie

6 V - CR2016 (inclusa)

GBS
Elettronica

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca DEA.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Tenere premuti per 15s i tasti* 1 e 2 di un radiocomando originale precedentemente programmato sulla centralina. Rilasciare i tasti.
3. Entro 5 sec tenere premuto il tasto dello Smart Open che si desidera programmare.

Fine programmazione.

* Se nella pressione contemporanea dei tasti si attiva il relè della centralina ripetere il punto 1, premendo in maniera leggermente asincrona i e tasti A e B.

Programmazione sulla centralina

Nota: per poter acquisire i radiocomandi rolling code, il jumper sulla scheda ricevente deve essere in posizione A.

1. Premere e rilasciare il pulsante P1 della centralina, il led rosso si accende.
2. Premere il tasto dello Smart Open che si desidera programmare, a memorizzazione avvenuta si sentirà scattare il relè della centralina.

Se è stata impostata la stessa marca anche sul tasto 2 dello Smart open esso verrà programmato automaticamente senza ulteriori operazioni.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



GENIE GREY



MIO TR2



MIO TR4