

Smart Open 2802 per DITEC



cod 2802



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	acquisizione diretta + acquisizione sulla centralina
batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

GBS
Elettronica

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Acquisire il codice del proprio radiocomando originale sullo Smart Open facendo riferimento al manuale di istruzioni incluso nella confezione.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere per 5s il tasto nascosto (situato sotto il forellino sul lato tastiera) del radiocomando originale precedentemente programmato sulla centralina. Il led del ricevitore si accende.
3. Premere un tasto dello Smart Open sul quale è stato memorizzato il telecomando originale. Fine programmazione.

Programmazione sulla centralina

1. Premere il tasto PROG sul ricevitore, il led SIG si accende.
2. Premere un tasto dello Smart Open sul quale è stato memorizzato il telecomando originale, il led SIG lampeggia a conferma dell'avvenuta programmazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



BIX LP2 RED



BIX LS2



BIX LP2



BIX LG4



BIX AG4



GOL4