

Smart Open 2801 per ERREKA



GBS
Elettronica

cod 2801



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	ALSO o diretta su centralina
batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca ERREKA.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere il tasto nascosto (situato sotto il forellino sul lato tastiera) di un telecomando originale precedentemente programmato sulla centralina.
3. Premere il tasto 1 o 2 del radiocomando originale per attivare la funzione apprendimento del ricevitore (Il ricevitore emetterà un suono o un lampeggio di conferma).
4. Premere il tasto dello Smart Open che si vuole programmare, se la programmazione è andata a buon fine il ricevitore emetterà un segnale di conferma.
5. attendere 10s e provare il radiocomando Smart Open appena programmato.

Programmazione sulla centralina

1. Attivare la funzione apprendimento sul ricevitore (facendo riferimento al manuale di istruzioni della centralina).
2. Premere il tasto dello Smart Open che si desidera programmare. Se la programmazione è andata a buon fine, il ricevitore emetterà un suono o un lampeggio di conferma.
3. Disabilitare la funzione apprendimento sul ricevitore (facendo riferimento al manuale di istruzioni della centralina).

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



IRIS 2 433



IRIS 4 433