

## Smart Open 2801 per FAAC



**GBS**  
Elettronica

cod 2801



imballo 5x12x2 cm

confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

frequenza

433,92 MHz

tipo codifica

Rolling code

numero canali

2

programmazione

ALSO o diretta su centralina



batterie

6 V - CR2016 (inclusa)

## Istruzioni

### Acquisizione diretta

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca FAAC.

### Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
  2. Tenere premuti contemporaneamente (per 5s) i tasti di P1 e P2 di un radiocomando originale precedentemente programmato sulla centralina.
  3. Selezionare il canale da programmare premendo il corrispondente tasto del radiocomando originale.
  4. Premere per almeno un secondo il tasto dello Smart Open che si desidera programmare.
- Fine programmazione.

### Programmazione sulla centralina

1. Premere una volta il tasto SW1 sul ricevitore, il led della centralina si accende per 10s.
  2. Tenere premuto il tasto dello Smart Open che si desidera programmare, finchè il led della centralina emetterà 2 lampeggi. Rilasciare il tasto.
- Il led del ricevitore si riaccenderà per 10s in attesa di ricevere un altro codice da un radiocomando successivo.
- Se non si desidera memorizzare altri radiocomandi, attendere che il led del ricevitore si spenga.
- Fine programmazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



XT4 433 RC



XT4 433 RCBE