

Smart Open 2804 per FAAC




cod 2804



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Fix code
numero canali	2
programmazione	acquisizione diretta
 batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

GBS
Elettronica

Istruzioni

Acquisizione diretta

1. Premere contemporaneamente i tasti A e B dello Smart Open finchè il led emette 3 lampeggi, rilasciare solo il tasto B.
2. Mantenendo premuto il tasto A, premere 3 volte il tasto B, il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
3. Posizionare lo Smart Open ed il radiocomando originale schiena a schiena.
4. Premere e mantenere premuti il tasto dello Smart Open che si vuole programmare ed il tasto del radiocomando originale da duplicare, finchè il led dello Smart Open emetterà alcuni lampeggi per poi accendersi a luce fissa. Fine programmazione.

Se si vuole programmare il secondo tasto:

Tenere premuto il tasto dello Smart Open che si vuole programmare:

- se il led emette 3 lampeggi e poi si spegne eseguire la procedura dal punto 3.
- se il led si accende a luce fissa eseguire la procedura dal punto 1, sarò necessario memorizzare di nuovo entrambe i tasto dello Smart Open.

Programmazione sulla centralina

Non supportata per questo modello.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



TM1 433 DS



TM2 433 DS



TM3 433 DS



TML 433 SLR



TML2 433 SLP



TML4 433 SLP



TML2 433 SLR



TML4 433 SLR