

## Smart Open 2801 per GiBiDi



**GBS**  
Elettronica

cod 2801



8 028626 0280 19



imballo 5x12x2 cm



confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	ALSO o diretta su centralina
batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

## Istruzioni

### Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca GIBIDI.

### Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
  2. Premere contemporaneamente (per 6s) i tasti 1 e 2 di un radiocomando originale precedentemente programmato sul ricevitore. Rilasciare i tasti.
  3. Premere il tasto dello Smart Open che si vuole programmare. Fine programmazione.
- NOTA: per acquisire radiocomandi rolling code sul ricevitore deve essere rimosso il jumper JP2.

### Programmazione a distanza (rx AU02820-AU02920/30)

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere contemporaneamente (per 10-10s) i tasti 1 e 2 di un radiocomando originale precedentemente programmato sul ricevitore. Il led sul ricevitore si accende a luce fissa.
3. Premere e rilasciare un tasto del radiocomando originale.
4. Premere e rilasciare un tasto del radiocomando Smart Open. Fine programmazione.

### Programmazione sulla centralina

1. Premere il pulsante Learn sul ricevitore, si accenderà il led rosso.
  2. Entro 6s tenere premuto un tasto dello Smart Open che si desidera memorizzare, rilasciare il tasto quando si spegne il led della centralina.
- Nota: Se sul ricevitore sono stati rimossi tutti i Jumper programmando il primo tasto del radiocomando gli altri tasti verranno memorizzati automaticamente.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



AU01590



AU1680



AU1810



AU1610



AU1600



DOMINO