

## Smart Open 2801 per KEY



cod 2801



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	ALSO o diretta su centralina
batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

**GBS**  
Elettronica

## Istruzioni

### Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca KEY.

### Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Tenere premuto per almeno 15s di un radiocomando originale precedentemente programmato sul ricevitore. Rilasciare il tasto.
3. Premere (entro 10s) il tasto dello Smart Open che si vuole programmare. Fine programmazione.

### Programmazione sulla centralina

1. Premere una volta il pulsante P sul ricevitore, il led inizierà a lampeggiare per 10s.
2. Premere una volta il tasto dello Smart Open che si vuole programmare, attendere che i led LR1 e LR2 si accendano a luce fissa per 2s.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



TXB-42R



TXB-44R