

## Smart Open 2805 per FAAC



**GBS**  
Elettronica

cod 2805



8 028626 028057




imballo 5x12x2 cm



confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

|  |                        |
|--|------------------------|
| frequenza  | 433,92 MHz             |
| tipo codifica  | Rolling code           |
| numero canali  | 2                      |
| programmazione   | acquisizione diretta   |
|  batterie | 3 V - CR2032 (inclusa) |

## Istruzioni

### Acquisizione diretta

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando originale finché il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
2. Premere contemporaneamente i tasti A e B dello Smart Open finché il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
3. Posizionare lo Smart Open e il radiocomando originale schiena a schiena e premere contemporaneamente il tasto dell'originale da copiare e il tasto dello Smart Open che si vuole programmare, finché il led dello Smart Open inizierà a lampeggiare rapidamente; rilasciare i tasti.

### Se si vuole programmare il secondo tasto:

ripetere la programmazione dal punto a).

Nota: al primo utilizzo premere due volte il tasto programmato nel raggio di funzionamento della centralina per rendere operativo il radiocomando appena programmato.

### Programmazione sulla centralina

Non supportata per questo modello.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



T2 433 SLH



T4 433 SLH



TML2 433 SLH



TML4 433 SLH



TML2 433 SLH LR



XT2 433 SLH



XT4 433 SLH



XT2 433 SLH BLACK



XT4 433 SLH BLACK