

## Smart Open 2806 per FAAC



cod 2806



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

frequenza	868,36 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	acquisizione diretta
batterie	3 V - CR2032 (inclusa)

**GBS**  
Elettronica

## Istruzioni

### Acquisizione diretta

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando originale finché il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
2. Premere contemporaneamente i tasti A e B dello Smart Open finché il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
3. Posizionare lo Smart Open e il radiocomando originale schiena a schiena e premere contemporaneamente il tasto dell'originale da copiare e il tasto dello Smart Open che si vuole programmare, finché il led dello Smart Open inizierà a lampeggiare rapidamente; rilasciare i tasti.

### Se si vuole programmare il secondo tasto:

ripetere la programmazione dal punto a).

Nota: al primo utilizzo premere due volte il tasto programmato nel raggio di funzionamento della centralina per rendere operativo il radiocomando appena programmato.

### Programmazione sulla centralina

Non supportata per questo modello.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



T2 868 SLH



T4 868 SLH



TML2 868 SLH LR



TML4 868 SLH LR



DL2 868 SLH



DL4 868 SLH



XT2 868 SLH



XT4 868 SLH



XT2 868 SLH BLACK



XT4 868 SLH BLACK