

Smart Open 2804 per KEY



GBS
Elettronica

cod 2804



imballo 5x12x2 cm

confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza

433,92 MHz

tipo codifica

Fix code

numero canali

2

programmazione

acquisizione diretta



batterie

6 V - CR2016 (inclusa)

Istruzioni

Acquisizione diretta

1. Premere contemporaneamente i tasti A e B dello Smart Open finchè il led emette 3 lampeggi, rilasciare solo il tasto B.
2. Mantenendo premuto il tasto A, premere 3 volte il tasto B, il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
3. Posizionare lo Smart Open ed il radiocomando originale schiena a schiena.
4. Premere e mantenere premuti il tasto dello Smart Open che si vuole programmare ed il tasto del radiocomando originale da duplicare, finchè il led dello Smart Open emetterà alcuni lampeggi per poi accendersi a luce fissa. Fine programmazione.

Se si vuole programmare il secondo tasto:

Tenere premuto il tasto dello Smart Open che si vuole programmare:

- se il led emette 3 lampeggi e poi si spegne eseguire la procedura dal punto 3.
- se il led si accende a luce fissa eseguire la procedura dal punto 1, sarò necessario memorizzare di nuovo entrambe i tasto dello Smart Open.

Programmazione sulla centralina

Non supportata per questo modello.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



900TXB 42



900TXB 44



900TXP 42



900TXG 44



SUB 44W