

## Smart Open 2801 per MOTORLINE



**GBS**  
Elettronica

cod 2801



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

### informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	ALSO o diretta su centralina
batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

## Istruzioni

### Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca MOTORLINE.

### Programmazione a distanza

Nota: Per poter effettuare la programmazione a distanza lo switch 1 deve essere impostato su PGM a distanza.

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere un tasto di un radiocomando originale precedentemente programmato sul ricevitore per più di 10 secondi.
3. Premere per circa un secondo un tasto dello Smart Open che si vuole programmare.
4. Se si desidera programmare ulteriori Radiocomandi ripetere questa procedura.

### Programmazione sulla centralina

1. Premere una volta il tasto di programmazione sul ricevitore, il led si accende a luce fissa o lampeggiante (a seconda del modello del ricevitore).
2. Premere per un 1s il tasto dello Smart Open che si vuole programmare, il led del ricevitore si spegnerà. Provare il telecomando.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito [www.gbs-elettronica.it/rf](http://www.gbs-elettronica.it/rf)



MX4SP DSM



MX4SP RCM