

Smart Open 2802 per V2



GBS
Elettronica

cod 2802



8 028626 028026



imballo 5x12x2 cm



confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza

433,92 MHz

tipo codifica

Rolling code

numero canali

2

programmazione

acquisizione diretta + acquisizione sulla centralina



batterie

6 V - CR2016 (inclusa)

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Acquisire il codice del proprio radiocomando originale sullo Smart Open facendo riferimento al manuale di istruzioni incluso nella confezione.

Acquisizione diretta

1. Premere contemporaneamente i tasti A e B del radiocomando Smart Open finché il led emette 3 lampeggi poi rilasciare solo il tasto B.
2. Mantenendo premuto il tasto A, premere 3 volte il tasto B, il led emette 3 lampeggi; rilasciare i tasti.
3. Posizionare il radiocomando Smart Open e il radiocomando originale schiena a schiena.
4. Premere e mantenere premuto il tasto B dello Smart Open e il secondo tasto del radiocomando originale finché il led del radiocomando Smart Open emetterà 3 lampeggi seguiti da un lampeggio continuo, rilasciare i tasti.
5. Premere e mantenere premuto il tasto A dello Smart Open e il primo tasto del radiocomando originale finché il led dello Smart Open emetterà 3 lampeggi seguiti da un lampeggio continuo, rilasciare i tasti. Provare lo Smart Open appena programmato.

Per alcuni modelli di ricevitore potrebbe essere necessario effettuare anche la procedura di apprendimento sulla centralina per la quale si deve far riferimento ai manuali di ciascun ricevitore.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



ASTRELL 614700



AVIDSEN 104700



PHOENIX "CONTR. 50"